

逆変換装置及び保護機能の仕様

形式認証番号	MT162826003
製造事業者(燃料電池)	東芝燃料電池システム株式会社
製造事業者(逆変換装置)	東芝燃料電池システム株式会社
形式(燃料電池)	TM1-PE-DB
形式(逆変換装置)	TM1PE-PCS

逆変換装置の仕様

連系系統	電気方式	単相3線式
	電圧	AC100/200V
	周波数	50Hz, 60Hz
定格出力	逆変換装置出力(AC発電端)	700W
	燃料電池設備出力(AC送電端)	700W
運転力率		0.95以上
系統電圧制御方式		電圧型電流制御方式
逆潮流		有/無 ※工場出荷時は無
直流分流出防止機能		有
電圧上昇抑制機能		有
自立運転		有
FRT		対応

保護継電器の仕様及び整定値

保護継電器		整定値
交流過電圧 (OVR)	検出レベル [V]	110, 115
	検出時限 [sec]	0.5, 1.0
交流不足電圧 (UVR)	検出レベル [V]	80, 85
	検出時限 [sec]	0.5, 1.0
周波数上昇 (OFR)	検出レベル [Hz]	50 Hz
		60 Hz
	検出時限 [sec]	0.5
周波数低下 (UFR)	検出レベル [Hz]	50 Hz
		60 Hz
	検出時限 [sec]	0.5
逆電力 (RPR)	検出レベル [W]	35
	検出時限 [sec]	0.4
復電後一定時間投入阻止 [sec]		300
電圧上昇抑制機能[V]	出力制御	107, 機能マスク

単独運転検出機能の仕様及び整定値

検出方式		整定値
受動的方式 (周波数変化率方式)	検出レベル[Hz]	±0.3%
	検出時限 [sec]	0.1
	保持時間 [sec]	-
能動的方式 (ステップ注入付 周波数フィードバック方式)	検出レベル	-
	検出要素	周波数
	解列時限 [sec]	0.2以内

遮断用(瞬時)過電圧の整定値

保護継電器		整定値
瞬時交流過電圧	検出レベル [V]	120
	検出時限 [sec]	1サイクル

CTの仕様

型式名	CTL-16-CLS, CTL-24-CLSF	CTF-16
メーカー名	株式会社ユー・アール・ディー	マルチ計測器株式会社

燃料電池の種類、製造工場、認証年月日、有効期限、適用ガス

種類	屋外式
製造工場	東芝ホームテクノ株式会社
認証年月日	2017/3/10
有効期限	2022/3/9- 生産終了に伴い2018年3月31日付けで認証期間を縮小した
適用ガス	13A